



سافت استارتر دیجیتال مدل PST

(سافت استارتر چند منظوره با کاربردهای عمومی)

کاربردها:

✓ پمپ

✓ فن

✓ نوار نقاله

✓ میکسر

✓ دستگاه های بسته بندی و...



ویژگی ها:

- * دارای تمامی شیوه های راه اندازی نرم موتور ها
- * دارای روش های استارت/استاپ
- * دارای اتصال inside delta
- * دارای پنل ساده و کاربر پسند
- * دارای منو log با قابلیت ثبت خطا
- * دارای منو آنالایزر با قابلیت نمایش جریان، ولتاژ، $\cos \phi$ ، توان و...
- * دارای منو ساعت کارکرد سافت استارتر
- * دارای ۳ رله خروجی با قابلیت برنامه ریزی
- * دارای پارامتر های حفاظتی گسترده:
 - over load ✓
 - under load ✓
 - locked rotor ✓
- * دارای ابعاد کوچک و فشرده در نوع خود
- * دارای حالت kick-start
- * دارای منو انتخاب زبان
- * دارای نشانگر LED جهت استارت، حفاظت و خطا
- * دارای کنتاکتور By Pass داخلی از ۲۰۰ کیلووات به بالا
- * ولتاژ تغذیه مدار فرمان ۱۰۰-۲۵۰ V a.c.

گزینه های انتخابی (option)

پروفی باس

مد باس

پانل خارجی



سافت استارتر ABB-PST

تنها سافت استارتری است که قابلیت راه

اندازی اولیه تا ۷ برابر جریان نامی را دارد

ابعاد فریم ها:

(بر حسب میلی متر)

توان Kw	عمق	عرض	ارتفاع
15-37	250	400	300
45-75	300	500	400
90-160	300	600	500
200-250	400	600	600
315-560	900	900	750